

Ficha de dados de produto

Botão de sensor LED *



Botão para ativar portas automáticas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para ativação de todas as portas automáticas da GEZE
- Montagem embutida

Botão de sensor LED *



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Botão capacitivo sensível ao toque com iluminação LED azul/vermelha
- Ativação eficaz e higiénica com resposta visual do comando de ativação
- Também disponível com inscrição tátil em braile
- Disponível com contorno em vidro ou plástico
- Tipo de proteção IP69
- Longa vida útil - vários 100 milhões de ciclos de comutação

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Botão de sensor LED *
Dimensões	100 x 100 x 10 mm
Consumo elétrico	35 mA
Saída	Saída do transistor PNP
Tipo de proteção	IP69
Tipo de montagem	Embutida
Tipo de ligação de cabo	Cabo preparado para ligação a terminal roscado
Comprimento do cabo de ligação	200 mm
Temperatura de serviço	-30 - 80 °C

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Saída
Botão de sensor LED *	Botão capacitivo com iluminação LED azul e inscrição tátil em braile para ativar sistemas automáticos de portas. Classe de proteção IP69K	137529	preto	100 x 100 x 10 mm	Saída do transistor PNP
Botão de sensor LED vidro *	Botão capacitivo com iluminação LED azul para ativar sistemas automáticos de portas. Classe de proteção IP69K	143412	branco	100 x 100 x 8 mm	Saída do transistor PNP

Botão de sensor LED *



ACESSÓRIOS

MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS

Acessórios para sensor LED vidro

Designação	N.º de ident.	Tipo de montagem
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	Montagem à superfície

MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

Acessórios para sensor LED padrão



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tipo de montagem
Anel de montagem plano	para botão de sensor LED 137529	139009	Montagem à superfície
Anel de montagem alto	para botão de sensor LED 137529	139010	Montagem à superfície

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.