

Ficha de dados de produto

MPS



Interruptor de programa mecânico para ajustar o modo de funcionamento nas portas automáticas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para alteração do modo de funcionamento dos sistemas de portas automáticas da GEZE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível com manípulo de rodar ou chave
- Seis modos de operação ajustáveis
- LED para indicação de erros

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	MPS
Dimensões	80 x 80 x 12 mm
Consumo elétrico	50 mA
Tipo de proteção	IP40
Tipo de montagem	Embutida
Comprimento do cabo de ligação	100 m
Temperatura de serviço	-15 - 50 °C

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
Interruptor de programa mecânico MPS	Ajuste do modo de funcionamento de portas automáticas com botão rotativo, indicador LED de erros, tipo de proteção IP40 / adequado para programas de interruptores com adaptador de comutação 55x55 mm	113226	branco alpino	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
Interruptor mecânico do programa MPS-ST	Ajuste do modo de operação de portas automáticas com chave, indicador LED de erros, tipo de proteção IP40, canhão da fechadura de fecho igual, incl. 2x chaves / adequado para programas de interruptores com adaptador de comutação 55x55 mm	113227	branco alpino	80 x 80 x 24 mm	24 V DC