

# Ficha de dados de produto

## Sensor de chão LED \*



Botão para ativar portas automáticas

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para ativar comodamente portas automáticas a partir do chão
- Privilegiado na gastronomia ou na restauração

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Botão capacitivo sensível ao toque com iluminação LED azul/vermelha
- Longa vida útil - vários 100 milhões de ciclos de comutação
- Permanentemente aceso a azul (desconectável), acende a vermelho com contacto
- Tipo de proteção muito elevada de IP69K
- Resistente a impactos e vandalismo graças ao grau de proteção IK08

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Sensor de chão LED *
Dimensões	100 x 100 x 17 mm
Consumo elétrico	30 mA
Saída	Saída do transistor PNP
Tipo de proteção	IP69K
Tipo de montagem	Chão
Tipo de ligação de cabo	Cabo preparado para ligação a terminal roscado
Comprimento do cabo de ligação	2000 mm
Material	Aço inoxidável
Temperatura de serviço	-30 - 80 °C

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Saída
Sensor de chão LED *	Botão capacitivo para ativar sistemas automáticos de portas. Classe de proteção IP69K	182936	Aço inoxidável	100 x 100 x 3 x 14 mm	Saída do transistor PNP

**ACESSÓRIOS****PÉ DE MONTAGEM \***

Para botão LED de sensor de chão GEZE



## Sensor de chão LED \*



---

Designação	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
Pé de montagem para botão LED de sensor de chão *	182941	cinzento	105 x 105 x 95 mm	Chão

---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.