

# Ficha de dados de produto FT500--B \*



Contacto de abertura da porta com equipamento base

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Portas corta-fogo com acionamentos de porta batente
- → Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- → Ligação a corrente alternada ou contínua

# FT500--B



#### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- → Homologação para portas corta-fumo e corta-fogo
- → Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- → A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- → Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrónicos ligados da tensão de retorno
- → Dimensões compactas

### **DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	FT500B *			
Dimensões	15.8 x 61.8 x 25.5 mm			
Direção DIN	esquerda/direita			
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm			
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm			
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim			
Corrente de repouso	Não			
Corrente de trabalho	Sim			
Peça de troca	Não			
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim			
Adequação portas corta-fogo	Sim			
Desbloqueio mecânico	Não			
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim			
Tecnologia de porta dupla	Sim			

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN	Tipo de montagem
Contacto de abertura de porta corta-fogo FT500B *	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / Contacto momentâneo: 12 - 48 V CA/CC / Consumo elétrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	esquerda/dir eita	no caixilho da porta

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

# Ficha de dados de produto | Página 3 de 3

FT500--B \*



<sup>\*</sup> Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.